

## Sicherheitsnebelssystem für mittlere Räume oder Bereiche bei stationärem Einbau

**Anwendungsbereiche** dieses Gerätetyps sind vorwiegend kleine Verkaufsräume, Boutiquen, Kioske, Tankstellen, Juweliere, Tür- und Schaufensterbereiche, Büros, Arztpraxen usw.

**Standgeräte** werden dort aufgestellt wo Schwachstellen wie Türen, Fenster, Durchgänge sind, oder werden unter Theken angeordnet. Bei Standgeräten ist darauf zu achten, dass die Funktion nicht durch Zustellung von Waren oder Einrichtungen behindert wird. Der Nebelausstoß erfolgt horizontal.

**Deckengeräte** sind ideal einsetzbar, wenn Zwischendecken vorhanden sind. In diesen Fällen sind nur noch die unterhalb der Decken herausragenden Düsen und Schutzgitter sichtbar. Montage in Zwischendecken können problemlos mit Montagesätzen erfolgen, die als Zubehör lieferbar sind.

**Vorteile von Deckengeräten** sind weiterhin, dass die Bodenfreiheit komplett erhalten bleibt. Der Nebelausstoß erfolgt direkt nach unten.



**GETA**® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
Gewerbestraße 9  
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0  
Fax: +49 (0) 36338 46-100  
eMail: [info@white-safe.de](mailto:info@white-safe.de)  
Web: [www.white-safe.de](http://www.white-safe.de)

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH

## Spezifikation

Datenblatt : GE 015 BA / GE 015 DBA

Abmessungen Gehäuse in mm (L x B x H):	460 x 240 x 240
Abmessungen inkl. Füße bzw. Rollen in mm (L x B x H):	460 x 240 x 255
Gewicht in kg (ohne Tankinhalt):	20
Spannung:	230 V AC
Anschlusswert:	1,8 kW
Steuer-Batterie:	12 V/3,4 Ah
Anschluss an Alarmanlage:	ja
Aufwärmzeit (von 20 °C - min. Betriebstemperatur):	15 Min.
Aufwärmzeit (min. Betriebstemp.-Scharf-Temp.):	3 Min.
Für Räume (m³) geeignet:	150
Tankinhalt in Liter:	1,0
Tankfüllstandsanzeige:	ja
Nebelstandzeit (bei geschlossenem Raum):	30 - 40 Min.
Störungsanzeige (optisch und akustisch):	ja
Economybetrieb (Verbrauch in kWh/Std.):	0,055
Alarmbetr./Scharfsch. (Verbr. in kWh/Std.):	0,075
Schnittstelle für Fernbedienung u. Ferndiagnose:	nein
Anschlussmöglichkeit Fog Controller / ext. Melder:	nein
Ansteuerung für Telefonwählgerät:	ja
Ansteuerung für externe Scharfschaltung:	ja



**GETA**® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
Gewerbestraße 9  
99759 Obergebra

Tel.: +49 (0) 36338 46-0  
Fax: +49 (0) 36338 46-100  
eMail: [info@white-safe.de](mailto:info@white-safe.de)  
Web: [www.white-safe.de](http://www.white-safe.de)

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH