

## Sicherheitsnebelssystem für kleine Räume oder Bereiche bei stationärem Einbau

**Anwendungsbereiche** dieses Gerätetyps sind vorwiegend kleine Verkaufsräume, Boutiquen, Kioske, Tankstellen, Juweliere, Tür- und Schaufensterbereiche, Büros, Arztpraxen usw.

**Unser vielseitiges GE 010 W & D** kann sowohl als Standgerät, Wandgerät und auch als Deckengerät verwendet werden. Der Plug & Play Tank ist mit einem intelligenten **Flüssigkeitspegelmesser** versehen der erkennt, ob das Gerät vertikal oder horizontal aufgestellt ist, somit ist die Fluidstandüberwachung immer gewährleistet. Diese Geräte werden dort aufgestellt wo Schwachstellen wie Türen, Fenster, Durchgänge sind, oder werden unter Theken angeordnet. Bei der Verwendung als Standgerät ist darauf zu achten, dass die Funktion nicht durch Zustellung von Waren oder Einrichtungen behindert wird.

**Der Nebelausstoß** erfolgt standardmäßig bei Einsatz als Wandgerät horizontal bzw. als Deckengerät vertikal. Die Abstrahlrichtung des Nebelausstoßes kann durch verschiedene, optional erhältliche, Austrittsdüsen verändert werden. (von einfach bis mehrfach)



**GETA**® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
OT Obergebra  
Gewerbstraße 9  
99759 Bleicherode

Tel.: +49 (0) 36338 46-0  
Fax: +49 (0) 36338 46-100  
eMail: [info@white-safe.de](mailto:info@white-safe.de)  
Web: [www.white-safe.de](http://www.white-safe.de)

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH

## Spezifikation

Datenblatt : GE 010 W

Abmessungen Gehäuse in mm (L x B x H):	240 x 365 x 315
Abmessungen inkl. Füße bzw. Rollen in mm (L x B x H):	-
Gewicht in kg (ohne Tankinhalt):	17
Spannung:	230 V AC
Anschlusswert:	2,2 kW
Steuer-Batterie:	12 V/3,4 Ah
Anschluss an Alarmanlage:	ja
Aufwärmzeit (von 20 °C - min. Betriebstemperatur):	6 Min.
Aufwärmzeit (min. Betriebstemp.-Scharf-Temp.):	2 Min.
Für Räume (m³) geeignet:	ca. 100
Tankinhalt in Liter:	1,2
Tankfüllstandsanzeige:	ja
Nebelstandzeit (bei geschlossenem Raum):	30 - 40 Min.
Störungsanzeige (optisch und akustisch):	ja
Economybetrieb (Verbrauch in kWh):	0,05
Alarmbetr./Scharfsch. (Verbr. in kWh):	0,075
Schnittstelle für Fernbedienung u. Ferndiagnose:	nein
Anschlussmöglichkeit Fog Controller / ext. Melder:	nein
Ansteuerung für Telefonwählgerät:	ja
Ansteuerung für externe Scharfschaltung:	ja



**GETA**® Gesellschaft für  
elektrotechnische Anlagen

GETA mbH  
OT Obergebra  
Gewerbstraße 9  
99759 Bleicherode

Tel.: +49 (0) 36338 46-0  
Fax: +49 (0) 36338 46-100  
eMail: info@white-safe.de  
Web: www.white-safe.de

White Safe ist ein eingetragenes Warenzeichen der GETA mbH